

Artikel-Nr.: 6550 U-101
Bestell-Nr.: 6550-0-0041

Montagehinweise

Planung:

Memory-Taststeuergerät zur Ansteuerung von EVG mit 0/1-10 V DC-Schnittstelle. Die Steuerspannung liefert das angeschlossene EVG. Zur Ansteuerung des Busch-Memory-Taststeuergerätes können auch externe Schliebertaster (unbeleuchtet) eingesetzt werden. Durch den integrierten Einschaltstrombegrenzer sind je Memory-Taststeuergerät bis zu 10 EVG direkt anschließbar. Durch Tausch des standardmäßigen Bedienelementes beim Unterputzgerät ist durch das Busch-Ferncontrol IR-Bedienelement Art.-Nr. 6066-xx-10x eine Einbindung in das Busch-Ferncontrol IR-Programm möglich.

Montage:

Unterputz-Ausführung:

Nach DIN VDE 0100 darf die geschaltete Netzspannung des EVG mit der Steuerspannung in einem Kabel verlegt werden. Die verwendeten Kabel und Leitungen müssen der höchsten vorkommenden Betriebsspannung entsprechen.

Die Montage erfolgt in einer handelsüblichen Unterputz-Schalterdose. Kabelführung: 2 Drähte für 0/1-10 V DC, 2 für 230 V-Schaltkontakt. Steuerstrom max. 50 mA DC.

Inbetriebnahme:

Um den gesamten Steuerstrom der 0/1-10V-Schnittstelle von 50 mA nutzen zu können, muss der 230 V-Schaltkontakt zur Leistungserweiterung über einen zusätzlichen Relais-/Schützkontakt geführt werden.

Besonderheiten:

Der Relaisausgang kann als Schalt- oder Tastausgang über einen Geräteschiebeschalter definiert werden. Damit entsteht ein IR-fernbedienbarer Taster in Verbindung mit dem IR-Bedienelement 6066-xx-10x.