Installationsanleitung

- 1. Laden Sie die Datei "sysap-update-XXXXXXXX-X.X.X-XXX.img" aus dem e-Katalog und speichern Sie diese auf ihrem Desktop
- 2. Verbinden sie Ihren PC mit dem System Accesspoint

	BITTE MELDEN S	IE SICH AN	
	Installer		
*			
	KONFIGURATION		

3. Wählen Sie unter -> Einstellungen -> Update -> "Firmware Uploaden" und wählen Sie die Datei "sysap-update-XXXXXXXX-X.X.-XXX.img" aus und bestätigen Sie den Dialog mit "öffnen".

BUSCH-JAEGER		EINSTELLUNGEN (?)				<	★ HAUPTMENÜ	>		
🔅 EINSTELLUNGEN										
Einstellungen		Update								
Systeminformationen	>	Firmware-Aktualisierungen								
Netzwerk	ÖÖffnen	Hier leaen Sie fest oh der Sv	<u>istem Access Point neue Aktualisier</u>	ungen automatisch		a				
Benutzer	🚱 🔍 🛡 📕 « f@h S	ysAP Update V1.3 > free_at_home_Firm	ware_Update_V1_3	✓ free_at_home_Fin	mware_Upda 🌶	2				
Lokalisierung	Organisieren v Ne	euer Ordner	Name	Änderungsdatum Ty	• 🔲 🔞					
Datensicherungen	Desktop	E	🔁 Release Notes_DE.pdf 🔁 Release Notes_EN.pdf	08.06.2015 14:54 Ad 08.06.2015 14:55 Ad	lobe Acrobat D lobe Actobat D					
Update	SSO.sap ∑		sysap-update-20150603-1.3.0-1957.img	08.06.2015 08:14 IM	lG-Datei					
Hue Bridges	🕞 Bibliotheken 📔 Bilder									
Service	Dokumente									
	Videos	teinamer organ undate 20150602 1 2 0 1	< III	- All Filer		•				
		sysap-upuate-20130003-1.5.0-1	557.ang	Öffnen	Abbrechen					
			♠							

4. Der Upload der Datei kann, je nach Verbindungsqualität, einige Minuten in Anspruch nehmen.



- 5. Nach erfolgreichem Upload wird die Firmware überprüft und aufbereitet. Auch dieser Vorgang benötigt einige Minuten.
- 6. Bestätigen Sie den darauf folgenden Dialog mit "✓"

BUSCH-JAEGER	EINSTELLUNGEN ()			★ HAUPTMENÜ	>
Einstellungen	Update				
Systeminformationen >	Firmware-Aktualisierungen				
Netzwerk >	Hier legen Sie fest ob der System Access Point neue Aktualisierungen automatisch herunterladen soll Alternativ können Sie auf der Webselle nach Aktualisierungen suchen und sie selbst				
Benutzer >	BESTĂTIGUNG				
Lokalisierung >	Eine neue Firmwareversion 1.3.0 steht für die Installation zur Verfügung.				
Datensicherungen >	Möchten Sie diese installieren?				
Update >					
Hue Bridges					
Service >					
	Firmwareversion 1.3.0 installieren				

- 7. Während des Updates blinken die LED's des Gerätes abwechselnd. Die Benutzeroberfläche ist währenddessen nicht erreichbar. Nach ca. 10 min. ist das Update abgeschlossen und die LED's gehen wieder in ihren Ursprungszustand über und die Benutzeroberfläche kann wieder angesprochen werden.
- 8. Loggen Sie sich erneut in die Benutzeroberfläche ein.