



Die Wandfernbedienung dient zur Ansteuerung der EIB Busch-Ferncontrol® IR-Schnittstelle sowie weiterer Empfänger des Busch-Ferncontrol® IR-Systems.

Die MEMO-Taste ist in Verbindung mit der EIB IR-Schnittstelle ohne Funktion. Die Zuordnung der IR-Adresstasten sowie der MEMO-Funktion erfolgt hierbei ausschließlich über die ETS.

10 Verbraucher sind in zwei Adressgruppen (1 bis 5 / 6 bis 10) ansteuerbar. Die Adressbereiche werden mit einem Kanalschalter gewählt.

Technische Daten

Versorgung	– 6 V Flat Pack Batterie z. B. 7K67 Duracell	
Bedien- und Anzeigeelemente	– LED	Sendekontrolle
	– Taste ALLOFF	
	– Tasten \triangle, ∇	gespeicherte Funktion abrufen
Design	– <i>alpha nea</i> ®	
Farbe	– platin, bronze, studiweiß matt, studiweiß hochglanz, basaltschwarz, cardinalrot, hansablau	
Abmessungen	– 55 x 70 x 20 mm (H x B x T)	
Approbation	– ZZF Zulassungsnummer	
CE-Zeichen	– gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Sendebereich

