

Artikel-Nr.: 2561-20
 Bestell-Nr.: 1753-0-3916

Montagehinweise

Montage:

Modular Jack-Einsätze (z.B. BJE Art.-Nr. 0210 oder 0211) werden direkt in den Tragring eingesteckt.

Ausschnittmaße des Tragringes siehe Maßzeichnung.

Zusätzlich lassen sich die folgenden Modular Jack-Buchsen in die Zentralscheiben Art.-Nr. 2561-xx-xxx einbauen:

| Hersteller | Typen-Nr. | Polzahl | Kategorie | Schirmung | Anmerkung |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| AMP | 216 000-2 | 6 | 3 | nein | |
| | 216 005-4 | 8 | 3 | nein | |
| | 553 983 | 6 | 3 | nein | |
| | 554 171 | 6 | 3 | nein | |
| | 554 546 | 8 | 3 | nein | |
| | 554 578 | 8 | 3 | nein | |
| | 555 322 | 8 | 3 | nein | |
| | 556 151 | 8 | 3 | nein | |
| | 556 152 | 8 | 3 | nein | kodierte Buchse |
| | 556 166 | 8 | 3 | nein | |
| | 556 167 | 8 | 3 | nein | kodierte Buchse |
| | 556 671 | 8 | 3 | nein | |
| | 556 672 | 8 | 3 | nein | kodierte Buchse |
| | 556 744 | | 3 | nein | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|------|-------|
| | | | | | |
| Radiall | R280 Mod 804 | 6 | 3 | nein | RJ 12 |
| | R280 Mod 805 | 8 | 4 | nein | RJ 45 |
| | R280 Mod 807 | 8 | 5 | nein | RJ 45 |
| * | R280 Mod 809 | 8 | 5 | ja | RJ 45 |
| | | | | | |
| Ackermann | 06363 B5 | 6 | | | |
| | 06363 B6 | 8 | | | |
| | | | | | |
| Quante | 47027-590 30 | 8 | | | |
| | | | | | |
| Telena | 42290 | 6 | | | |
| | 42291 | 8 | | | |
| | | | | | |
| Lutronic | P 409 A6P/6C | 6 | 3 | | |
| | P 409 A6/6D | 6 | 3 | | |
| | P 409 A6P/4C | 4 | 3 | | |
| | P 409 A8P/8C | 8 | 3 | | |
| | | | | | |
| Dr. Sieger | VC6 | 6 | 3 | | |
| | VC8 | 8 | 3 | | |
| | RJ02-8PM | 8 | 3 | | |
| | RJ02S-8PM | 8 | 5 | ja | |

* nur für tiefe Unterputzdosen

Das Lochausschnittmaß (Breite x Höhe) dieser Sockel beträgt 14,8 mm (+/- 0,1 mm) x 19,4 mm (+/- 0,05 mm). Damit ist auch die Aufnahme von Modular-Jack-Buchsen anderer Hersteller denkbar.